


Detector de humos autónomo



Un detector de humo a pilas puede salvarle la vida a usted y a su familia. Es muy barato, se puede encontrar por menos de 10€ en centros comerciales e internet. Un detector nos avisa en los inicios del fuego, eso nos da un tiempo muy valioso para localizar a nuestros seres queridos y evacuar la casa. Diseñe una ruta de escape y asegúrese de que todos los miembros de la familia saben qué hacer en caso de incendio.

Qué hacer en caso de incendio:

Alerte a los niños pequeños y personas mayores que haya en casa y salga inmediatamente por la ruta de escape. Cada segundo cuenta, no pierda el tiempo vistiéndose o cogiendo cosas de valor.

Nunca abra una puerta si la superficie está caliente o hay humo por debajo de la puerta. Use una ruta alternativa.

Si el fuego es en el exterior de la casa y nos impide salir, cierre las puertas y ventanas, refúgiense en una habitación que dé al exterior, ponga paños húmedos en las rendijas de las puertas, permanezca cerca del suelo, tápese la boca con una toalla mojada y espere a ser rescatado por los bomberos.

Póngase a salvo y después llame al

112   

**SI SUENA LA ALARMA
COMPRUEBE SIEMPRE
QUE HAY UN FUEGO.
NUNCA IGNORE UNA
ALARMA DE INCENDIOS.**



Instalación rápida y sencilla:

- 01** Colocar el detector en el techo de la estancia asegurándose de dejar 30cm libres de obstáculos alrededor.
- 02** Si lleva tornillos y tacos:
 1. Desenroscar la base del detector en sentido contrario a las agujas del reloj y marcar los dos puntos de fijación. 2. Hacer los agujeros con la broca adecuada al taco de fijación. Colocar la base y atornillar hasta su completa fijación.
- 03** Si lleva pegatina adhesiva simplemente poner una parte en el techo y otra a la base del detector.
- 04** Quitar la protección de la pila suministrada y colocarla en la orientación correcta.
- 05** Enroscar el cuerpo del detector a la base en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de que las dos pestañas quedan correctamente encajadas.
- 06** Presione el botón TEST, común a todos los detectores, de prueba para comprobar que el detector funciona correctamente.

Importante:

Evitar colocar el detector cerca de puertas, ventanas, ventiladores o lugares en los que hayan corrientes de aire, ya que la sensibilidad del detector se vería reducida.

Evitar colocar el detector en lugares con alta concentración de humedad (baños) o donde la temperatura esté por debajo de 0°C o por encima de 40°C.

Muy fácil de mantener. Funcionamiento muy sencillo:

- 01** Cuando detecte humo, la alarma sonará hasta que el humo se disipe y el aire vuelva al nivel normal.
- 02** Es recomendable comprobar el detector al menos una vez al mes para asegurarse de que funciona correctamente. Presione el botón TEST durante al menos 3 segundos. Sonarán varios pitidos que indicarán que el detector funciona correctamente mientras la luz led parpadea frecuentemente.
- 03** Limpiar cada 6 meses. Desconecte la electricidad y quite el polvo. Vuelva a conectar y ejecute el test de prueba.

Una vez agotadas las pilas del detector reciclar en el contenedor adecuado. No arrojar a la basura. 